

### 3CV - JUEGO DE LAMPARAS PARA AUTOMOVIL H4

#### DESCRIPCIÓN

Juego de lámparas para automóvil conteniendo:

- 1 Lámpara H4
- 1 Lámpara P21W
- 1 Lámpara P21/5W
- 1 Lámpara R5W
- 1 Lámpara W5W
- 3 Fusibles de 10, 15 y 20 A respectivamente

#### APLICACIONES

En aquellas partes del automóvil donde se recomienden lámparas o fusibles de estas características

#### CARACTERISTICAS

##### Lámpara H4

- ⌚ Norma: Regulación ECE Nº 37
- ⌚ Categoría: H4
- ⌚ Voltaje: 12V
- ⌚ Potencia: 60/55W
- ⌚ Casquillo: P43T-38 (en conformidad con ICE Publication 61)
- ⌚ Color: Incolora
- ⌚ Libre de plomo

##### Lámpara W5W

- ⌚ Norma: Regulación ECE Nº 37
- ⌚ Categoría: W5W
- ⌚ Voltaje: 12V
- ⌚ Potencia: 5W
- ⌚ Casquillo: W2.1x9.5d (en conformidad con ICE Publication 61)
- ⌚ Color: Incolora
- ⌚ Libre de plomo

##### Lámpara P21W

- ⌚ Norma: Regulación ECE Nº 37
- ⌚ Categoría: P21W
- ⌚ Voltaje: 12V
- ⌚ Potencia: 21W
- ⌚ Casquillo: BA15s (en conformidad con ICE Publication 61)
- ⌚ Color: Incolora
- ⌚ Libre de plomo

## FICHA TÉCNICA

### Lámpara P21/5W

- ⌚ Norma: Regulación ECE Nº 37
- ⌚ Categoría: P21/5W
- ⌚ Voltaje: 12V
- ⌚ Potencia: 21/5W
- ⌚ Casquillo: BAY15d (en conformidad con ICE Publication 61)
- ⌚ Color: Incolora
- ⌚ Libre de plomo

### Lámpara R5W

- ⌚ Norma: Regulación ECE Nº 37
- ⌚ Categoría: R5W
- ⌚ Voltaje: 12V
- ⌚ Potencia: 5W
- ⌚ Casquillo: BA15s (en conformidad con ICE Publication 61)
- ⌚ Color: Incolora
- ⌚ Libre de plomo

### Lámpara W5W

- ⌚ Norma: Regulación ECE Nº 37
- ⌚ Categoría: W5W
- ⌚ Voltaje: 12V
- ⌚ Potencia: 5W
- ⌚ Casquillo: W2.1x9.5d (en conformidad con ICE Publication 61)
- ⌚ Color: Incolora
- ⌚ Libre de plomo

### Fusibles

- ⌚ Voltaje: 12V y 24V
- ⌚ Color: 10A Rojo  
15A Azul  
20A Amarillo

## PRECAUCIONES

- ⌚ Estas lámparas contienen gas bajo presión.
- ⌚ Proteger contra la abrasión, rasguños y líquidos.
- ⌚ Mantener fuera del alcance de los niños.
- ⌚ No tocar el cristal de la lámpara con las manos.

## PRESENTACION

Estuche 1 unidad      Ref. 0250140