

3CV - JUEGO DE LAMPARAS PARA AUTOMOVIL H7

DESCRIPCIÓN

Juego de lámparas para automóvil conteniendo:

- 1 Lámpara H7
- 1 Lámpara P21W
- 1 Lámpara P21/5W
- 1 Lámpara R5W
- 1 Lámpara W5W
- 3 Fusibles de 10, 15 y 20 A respectivamente

APLICACIONES

En aquellas partes del automóvil donde se recomienden lámparas o fusibles de estas características

CARACTERISTICAS

Lámpara H7

- ⌚ Norma: Regulación ECE N° 37-03
- ⌚ Categoría: H7
- ⌚ Voltaje: 12V
- ⌚ Potencia: 55W
- ⌚ Casquillo: PX 26d
- ⌚ Color: Incolora
- ⌚ Libre de plomo

Lámpara W5W

- ⌚ Norma: Regulación ECE N° 37
- ⌚ Categoría: W5W
- ⌚ Voltaje: 12V
- ⌚ Potencia: 5W
- ⌚ Casquillo: W2.1x9.5d (en conformidad con ICE Publication 61)
- ⌚ Color: Incolora
- ⌚ Libre de plomo

Lámpara P21W

- ⌚ Norma: Regulación ECE N° 37
- ⌚ Categoría: P21W
- ⌚ Voltaje: 12V
- ⌚ Potencia: 21W
- ⌚ Casquillo: BA15s (en conformidad con ICE Publication 61)
- ⌚ Color: Incolora
- ⌚ Libre de plomo

FICHA TÉCNICA

Lámpara P21/5W

- ⌚ Norma: Regulación ECE Nº 37
- ⌚ Categoría: P21/5W
- ⌚ Voltaje: 12V
- ⌚ Potencia: 21/5W
- ⌚ Casquillo: BAY15d (en conformidad con ICE Publication 61)
- ⌚ Color: Incolora
- ⌚ Libre de plomo

Lámpara R5W

- ⌚ Norma: Regulación ECE Nº 37
- ⌚ Categoría: R5W
- ⌚ Voltaje: 12V
- ⌚ Potencia: 5W
- ⌚ Casquillo: BA15s (en conformidad con ICE Publication 61)
- ⌚ Color: Incolora
- ⌚ Libre de plomo

Lámpara W5W

- ⌚ Norma: Regulación ECE Nº 37
- ⌚ Categoría: W5W
- ⌚ Voltaje: 12V
- ⌚ Potencia: 5W
- ⌚ Casquillo: W2.1x9.5d (en conformidad con ICE Publication 61)
- ⌚ Color: Incolora
- ⌚ Libre de plomo

Fusibles

- ⌚ Voltaje: 12V y 24V
- ⌚ Color: 10A Rojo
15A Azul
20A Amarillo

PRECAUCIONES

- ⌚ Estas lámparas contienen gas bajo presión.
- ⌚ Proteger contra la abrasión, rasguños y líquidos.
- ⌚ Mantener fuera del alcance de los niños.
- ⌚ No tocar el cristal de la lámpara con las manos.

PRESENTACION

Estuche 1 unidad Ref. 0250142